Elementi di statistica

Parametri fondamentali

- Branching ratio (BR)
- vita media (τ)
- massa (m)
- costanti di accoppiamento
- .....

$$\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma, e^+e^-\gamma$$

Parametri fondamentali

- Branching ratio (BR)
- vita media (τ)
- massa (m)
- costanti di accoppiamento
- .....

$$\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma, e^+e^-\gamma$$

Altro (ma di supporto)

- quantita' di moto $\vec{q}$ di una particella ;
- energia E rilasciata in un calorimetro da una particella ;
- angoli e direzioni delle particelle che si producono ;
- intervalli temporali, Δt ;
- efficienza di un rivelatore ;
- contaminazione in un campione ;
- .....

BR, branching ratio

Canali	BR
$\Phi \rightarrow K^+K^-$	(~ 49 %)
$K_S K_L$	(~ 34 %)
$\pi^+ \pi^- \pi^0$	(~ 15 %)
$\eta \gamma$	(~ 1.3%)

Nel mondo dell'infinitamente piccolo le condizioni iniziali non possono essere determinate in modo completo (**principio di indeterminazione**). Ne segue che nel mondo delle particelle elementari le leggi sono sempre **leggi di probabilita'**.

BR, branching ratio

Canali	BR
$\Phi \rightarrow K^+K^-$	(~ 49 %)
$K_S K_L$	(~ 34 %)
$\pi^+ \pi^- \pi^0$	(~ 15 %)
$\eta \gamma$	(~ 1.3%)

Nel mondo dell'infinitamente piccolo le condizioni iniziali non possono essere determinate in modo completo (**principio di indeterminazione**). Ne segue che nel mondo delle particelle elementari le leggi sono sempre **leggi di probabilita'**.

N=200 lanci

Teoria:

$$P = 1/6 \cong 0,1666$$

N=200 lanci

N=2000 lanci

- La **frequenza relativa** tende, al crescere delle prove, alla **probabilità** prevista, cioè: $f = 1/6 \cong 0,1666$).
- L'incertezza associata alle inevitabili fluttuazioni statistiche diminuisce col numero di lanci. Per N=2000 essa vale 0,008. Osservando i risultati si osserva che anche il peggiore risultato ($n=4 : 0,173 \pm 0,008$) concorda con la previsione.

Il numero di volte che su N lanci esce un dato numero e' una variabile casuale di tipo binomiale.

Non possiamo fare infinite prove o misure, ma
sulla base di un campione dobbiamo estrarre informazioni ...

Indicatori statistici

Non possiamo fare infinite prove o misure, ma sulla base di un campione dobbiamo estrarre informazioni ...

Indicatori statistici

Valor medio

$$M(x) \cong \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{N}$$

esprime il valore piu' attendibile

Deviazione standard (rms)

$$\sigma(x) \cong \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2}{N - 1}}$$

esprime la variabilita' e quindi l'incertezza

Non possiamo fare infinite prove o misure, ma sulla base di un campione dobbiamo estrarre informazioni ...

Indicatori statistici

Valor medio

$$M(x) \cong \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{N}$$

esprime il valore piu' attendibile

Deviazione standard (rms)

$$\sigma(x) \cong \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2}{N - 1}}$$

esprime la variabilita' e quindi l'incertezza

L'istogramma accanto mostra la misura ripetuta del tempo di caduta di un oggetto. E' questo un esempio di VA di tipo **gaussiano**:

$$M(x) = 0,45 \text{ s} ; \sigma(x) = 0,04 \text{ s}$$

Non possiamo fare infinite prove o misure, ma sulla base di un campione dobbiamo estrarre informazioni ...

Indicatori statistici

Valor medio

$$M(x) \cong \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{N}$$

esprime il valore piu' attendibile

Deviazione standard (rms)

$$\sigma(x) \cong \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2}{N - 1}}$$

esprime la variabilita' e quindi l'incertezza

L'istogramma accanto mostra la misura ripetuta del tempo di caduta di un oggetto. E' questo un esempio di VA di tipo **gaussiano**:

$$M(x) = 0,45 \text{ s} ; \quad \sigma(x) = 0,04 \text{ s}$$

L'incertezza associata al valore medio e' invece:

$$\sigma(\bar{x}) = \frac{\sigma(x)}{\sqrt{N}} \cong 0.0006 \text{ s}$$

Un campione piu' ampio diminuisce sempre l'incertezza (errore statistico)

La variabile binomiale

Si immagini una prova che abbia 2 possibili risultati: successo/insuccesso. Su N prove effettuate, il numero k di volte in cui si manifesta il successo (tra 0 e N) e' detta variabile (aleatoria) binomiale.

- lancio di un dado
- rivelazione di una data particella
- **tipo di decadimento per una particella**

La variabile binomiale

Si immagini una prova che abbia 2 possibili risultati: successo/insuccesso. Su N prove effettuate, il numero k di volte in cui si manifesta il successo (tra 0 e N) e' detta variabile (aleatoria) binomiale.

- lancio di un dado
- rivelazione di una data particella
- **tipo di decadimento per una particella**

Se p e' la probabilita' del successo, il valor medio e la deviazione standard possono, nel caso di questa variabile, essere ricavati da :

$$\begin{aligned} m &= Np \\ \sigma &= \sqrt{Np(1-p)} \end{aligned}$$

Un processo di decadimento

Il mesone ϕ puo' decadere in 4 'canali' differenti : K^+K^- , $K_S K_L$, $\pi^+\pi^-\pi^0$, $\eta\gamma$. Si vuole determinare la **probabilita' di ogni canale**. Fissato il numero totale di decadimenti, il **numero di decadimenti** in un certo canale e' una **variabile binomiale**.

Supponiamo di aver osservato $N=200$ decadimenti e aver ottenuto i seguenti risultati :

canale	conteggio, k
K^+K^-	98
$K_S K_L$	68
$\pi^+ \pi^- \pi^0$	30
$\eta \gamma$	4

errore statistico
7
7
5
2

Un processo di decadimento

Il mesone ϕ puo' decadere in 4 'canali' differenti : K^+K^- , $K_S K_L$, $\pi^+\pi^-\pi^0$, $\eta\gamma$. Si vuole determinare la **probabilita' di ogni canale**. Fissato il numero totale di decadimenti, il **numero di decadimenti** in un certo canale e' una **variabile binomiale**.

Supponiamo di aver osservato $N=200$ decadimenti e aver ottenuto i seguenti risultati :

canale	conteggio, k
K^+K^-	98
$K_S K_L$	68
$\pi^+ \pi^- \pi^0$	30
$\eta \gamma$	4

errore statistico
7
7
5
2

$$m = k = 98$$

Un processo di decadimento

Il mesone ϕ puo' decadere in 4 'canali' differenti : K^+K^- , $K_S K_L$, $\pi^+\pi^-\pi^0$, $\eta\gamma$. Si vuole determinare la **probabilita' di ogni canale**. Fissato il numero totale di decadimenti, il **numero di decadimenti** in un certo canale e' una **variabile binomiale**.

Supponiamo di aver osservato $N=200$ decadimenti e aver ottenuto i seguenti risultati :

canale	conteggio, k
K^+K^-	98
$K_S K_L$	68
$\pi^+ \pi^- \pi^0$	30
$\eta \gamma$	4

errore statistico
7
7
5
2

$$m = k = 98$$

$$\sigma = \sqrt{Np(1-p)} = 7$$

200

$p \approx k/N=98/200$

Come si esprime il risultato di un conteggio di questo tipo nel caso ad esempio del canale $\phi \rightarrow K^+K^-$?

~~98 ± 7~~

Il numero assoluto non e' facilmente confrontabile con altri esperimenti !

Come si esprime il risultato di un conteggio di questo tipo nel caso ad esempio del canale $\phi \rightarrow K^+K^-$?

$$\cancel{98 \pm 7}$$

Il numero assoluto non e' facilmente confrontabile con altri esperimenti !

$$\cancel{k} \rightarrow \frac{k}{N} = \frac{98}{200} = 0.49$$

La probabilita' e' invece facilmente confrontabile

Come si esprime il risultato di un conteggio di questo tipo nel caso ad esempio del canale $\phi \rightarrow K^+K^-$?

$$\cancel{98 \pm 7}$$

Il numero assoluto non e' facilmente confrontabile con altri esperimenti !

$$\cancel{k} \rightarrow \frac{k}{N} = \frac{98}{200} = 0.49$$

La probabilita' e' invece facilmente confrontabile

$$\cancel{\sigma(k)} \rightarrow \sigma\left(\frac{k}{N}\right) = \frac{1}{N} \sqrt{Np(1-p)} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}} = 0.03$$

Come si esprime il risultato di un conteggio di questo tipo nel caso ad esempio del canale $\phi \rightarrow K^+K^-$?

~~$$98 \pm 7$$~~

Il numero assoluto non e' facilmente confrontabile con altri esperimenti !

~~k~~ $\rightarrow \frac{k}{N} = \frac{98}{200} = 0.49$

La probabilita' e' invece facilmente confrontabile

~~$\sigma(k)$~~ $\rightarrow \sigma\left(\frac{k}{N}\right) = \frac{1}{N} \sqrt{Np(1-p)} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}} = 0.03$

$$BR = 0.49 \pm 0.03$$

errore statistico:
diminuisce al crescere di N

Gli errori sistematici

Ogni misura e' affetta da due tipi di errori : **statistico e sistematico**.
Nel caso in questione a cosa pu' essere dovuto quello sistematico ?

canale	BR
K^+K^-	0.49
$K_S K_L$	0.34
$\pi^+ \pi^- \pi^0$	0.15
$\eta \gamma$	0.02

Gli errori sistematici

Ogni misura e' affetta da due tipi di errori : **statistico e sistematico**.
Nel caso in questione a cosa pu' essere dovuto quello sistematico ?

- Difficile riconoscimento dell'evento :
un canale puo' essere confuso con un altro

$$BR = 0.49 \pm 0.03_{stat} \pm 0.01_{sist}$$

canale	BR
K^+K^-	0.49
$K_S K_L$	0.34
$\pi^+ \pi^- \pi^0$	0.15
$\eta \gamma$	0.02

Gli errori sistematici

Ogni misura e' affetta da due tipi di errori : **statistico e sistematico**.
Nel caso in questione a cosa pu' essere dovuto quello sistematico ?

- Difficile riconoscimento dell'evento : un canale puo' essere confuso con un altro

$$BR = 0.49 \pm 0.03_{stat} \pm 0.01_{sist}$$

canale	BR
K^+K^-	0.49
$K_S K_L$	0.34
$\pi^+ \pi^- \pi^0$	0.15
$\eta \gamma$	0.02

- **esistenza di un canale non direttamente osservabile:** $\Phi \rightarrow \dots$
Se ad esempio e' noto che tale canale prende il 5%, allora l'errore sistematico di sopravvalutazione dei **BR** viene corretto

...	0.05
totale	1.05

Gli errori sistematici

Ogni misura e' affetta da due tipi di errori : **statistico e sistematico**.
 Nel caso in questione a cosa puo' essere dovuto quello sistematico ?

- Difficile riconoscimento dell'evento : un canale puo' essere confuso con un altro

$$BR = 0.49 \pm 0.03_{stat} \pm 0.01_{sist}$$

- **esistenza di un canale non direttamente osservabile: $\Phi \rightarrow \dots$**
 Se ad esempio e' noto che tale canale prende il 5%, allora l'errore sistematico di sopravvalutazione dei **BR** viene corretto

canale	BR		BR
K ⁺ K ⁻	0.49	× α	0.47
K _S K _L	0.34	× α	0.32
π ⁺ π ⁻ π ⁰	0.15	× α	0.14
η γ	0.02	× α	0.02
			0.05
...	0.05		1.00
totale	1.05		

 → 0.95

Gli errori sistematici

Ogni misura e' affetta da due tipi di errori : **statistico e sistematico**.
 Nel caso in questione a cosa puo' essere dovuto quello sistematico ?

- Difficile riconoscimento dell'evento : un canale puo' essere confuso con un altro

$$BR = 0.49 \pm 0.03_{stat} \pm 0.01_{sist}$$

canale	BR		BR
K ⁺ K ⁻	0.49	× α	0.47
K _S K _L	0.34	× α	0.32
π ⁺ π ⁻ π ⁰	0.15	× α	0.14
η γ	0.02	× α	0.02
			0.05
			1.00

...	0.05
totale	1.05

→ 0.95

- **esistenza di un canale non direttamente osservabile:** $\Phi \rightarrow \dots$
 Se ad esempio e' noto che tale canale prende il 5%, allora l'errore sistematico di sopravvalutazione dei **BR** viene corretto

Errore totale: $\Delta(BR) = \sqrt{0.03^2 + 0.01^2} = 0.032$ (somma in quadratura)

Combinare insieme le misure

- Perché combinare insieme più misure indipendenti ? **Per migliorare la precisione**
- Come si combinano più misure ? **Mediante una media pesata**

Combinare insieme le misure

- Perché combinare insieme più misure indipendenti ? **Per migliorare la precisione**
- Come si combinano più misure ? **Mediante una media pesata**

$$\bar{x} = \frac{\sum_i p_i \cdot x_i}{P_{tot}}$$

$\frac{1}{\sigma_i^2}$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{1}{\sqrt{P_{tot}}}$$

Combinare insieme le misure

- Perché combinare insieme più misure indipendenti ? **Per migliorare la precisione**
- Come si combinano più misure ? **Mediante una media pesata**

$$\bar{x} = \frac{\sum_i p_i \cdot x_i}{P_{tot}}$$

$\frac{1}{\sigma_i^2}$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{1}{\sqrt{P_{tot}}}$$

Si abbiano due misure
del **BR** ($\phi \rightarrow K^+K^-$):

$$BR_1 = (0.49 \pm 0.03) \rightarrow p_1 = 1111$$

$$BR_2 = (0.47 \pm 0.01) \rightarrow p_2 = 10000$$

Combinare insieme le misure

- Perché combinare insieme più misure indipendenti ? **Per migliorare la precisione**
- Come si combinano più misure ? **Mediante una media pesata**

$$\bar{x} = \frac{\sum_i p_i \cdot x_i}{p_{tot}}$$

$\frac{1}{\sigma_i^2}$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{1}{\sqrt{p_{tot}}}$$

Si abbiano due misure
del **BR** ($\phi \rightarrow K^+K^-$):

$$BR_1 = (0.49 \pm 0.03) \rightarrow p_1 = 1111$$

$$BR_2 = (0.47 \pm 0.01) \rightarrow p_2 = 10000$$

$$\overline{BR} = \frac{1111 \times 0.49 + 10000 \times 0.47}{11111} = 0.472$$

$$\sigma(\overline{BR}) = \frac{1}{\sqrt{11111}} = 0.009$$

$$BR = (0.472 \pm 0.009)$$